

13.08.2018 Ząbki

## **Pobór mocy i wymagane zabezpieczenia przedlicznikowe dla podmiotów o mocy przyłączeniowej nie większej niż 40 kW zasilanych 3-fazowo**

ZEUP S.A. wprowadza standard do stosowania następujących zabezpieczeń przedlicznikowych w sieci 3-fazowej w zależności od mocy przyłączeniowej:

moc przyłączeniowa wnioskodawcy [kW] układ 3-f	prąd znamionowy zabezpieczenia przedlicznikowego [A]
1-3	6
4-6	10
7-10	16
11-12	20
13-16	25
17-20	32
21-25	40
26-32	50
33-40	63

Standard został określony na podstawie obliczeń prądu znamionowego przy stosunku poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczenia przy  $\text{tg } \phi 0.4$ .